

TELESTAR®

**EMERGENCY
WARNING
FUNCTIONALITY**
EINE ENTWICKLUNG DES FRAUNHOFER IIS

EWF Bedienungsanleitung

für die Modelle

**DIRA M1 A,
DIRA M1 A mobil,
DIRA M 11i+*, DIRA S 21i+* &
DIRA S 32i CD****

Sonderausgabe
zum bundesdeutschen Warntag
am 08.12.22

* lieferbar ab Q1 2023

** Auslieferung ab 01.12.22



Die TELESTAR-Digitalradios sind die ersten DAB+ Empfangsgeräte mit vollwertiger Unterstützung der Warnfunktion EWF (Emergency Warning Functionality). Aktuell finden in Deutschland Sendetests mit diesem Warnsystem über DAB+ statt. Zukünftig ist auch die Verwendung bei tatsächlichen schweren Katastrophen- und sonstigen Warnsituationen geplant. Daher ist es sinnvoll, dass Sie sich bereits jetzt mit den EWF-Funktionen Ihres Gerätes vertraut machen.

Voraussetzungen um die Warnfunktion nutzen zu können:

- 1) Die **Warnfunktion** im Gerät ist **aktiviert** (siehe Bedienhinweise zum Gerät weiter unten).
- 2) Das Gerät muss **entweder eingeschaltet** sein, oder sich **im Standby** befinden (also am Stromnetz angeschlossen sein, bzw. bei Batteriebetrieb der rückseitige Netzschalter auf „1/ON“).
- 3) Das Gerät muss auf ein **beliebiges Programm des warnenden DAB Ensembles eingestellt sein**. Das Gerät kann dann entweder eingeschaltet bleiben oder aus diesem Zustand in den Standby geschaltet werden.

Anmerkungen:

- a. Warnende Ensembles sind am Sonntag 8.12.2022 zum Beispiel der erste deutsche Bundesmux Kanal 5C oder in Bayern auch der Testkanal 10D (Sender Wendelstein und Buttelsberg).
- b. Das Gerät unterstützt zwar die Signalisierungsfunktion „AlarmAnnouncement OtherEnsemble, wodurch das Gerät auch von einem anderen Ensemble auf das warnende Ensemble umschalten könnte. Diese Signalisierung wird aber aktuell in den Sendernetzen noch nicht eingesetzt, weshalb aktuell der Empfänger bereits vorab auf ein warnendes Ensemble eingestellt sein muss.

Folgende Sender im Bundesmux 5C empfangen dann das Testsignal: Absolut Relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, SCHLAGERPARADIES, Schwarzwaldradio, sunshine live. Sind alle obigen Voraussetzungen erfüllt, dann wird Ihr Gerät im Falle einer Warnung im eingeschalteten Betrieb automatisch auf das Warnprogramm umschalten. Sollte es sich in einer solchen Situation im Standby befinden, wird sich das Gerät innerhalb weniger Sekunden einschalten und dann ebenfalls auf das Warnprogramm schalten. Nach Ende der Warnung schaltet das Gerät automatisch in den vorherigen Zustand zurück. Ein evt. zu diesem Zeitpunkt geöffneter Journaline-Dienst muss jedoch explizit durch den Nutzer beendet werden. Dies ermöglicht dem Benutzer den Warntext noch in Ruhe zu Ende zu lesen, auch wenn der Alarm bereits zurückgenommen wurde.

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Hinweise zur Bedienung des Gerätes.

Bedienhinweise zum Gerät

1) Aktivieren der Warnfunktion des Gerätes

EWF unterscheidet zwischen „scharfen“ Alarmierungen und Test-Alarmierungen. Aktuell werden in Deutschland meist Test-Alarmierungen verwendet. „Scharfe“ Alarmierungen sind zwar sendeseitig möglich, aber aktuell eher unwahrscheinlich. Ob die Alarm-Funktionen in Ihrem Gerät aktiv sind, können sie im System-Menü unter dem Menüpunkt „**EWF Einstellungen**“ überprüfen:



SYSTEM-MENÜ DES GERÄTES

EWF-EINSTELLUNGEN


ALARM+TEST ON

Dort sollte „Alarm+Test ON“ stehen. Damit reagiert Ihr Gerät sowohl auf „scharfe“ Alarmierungen, als auch auf Test-Alarmierungen. Wenn Sie nur „scharfe“ Alarmierungen (also keine Test-Alarmierungen) empfangen möchten, dann sollten Sie „Alarm ON“ anwählen. „Alarm OFF“ deaktiviert sämtliche Alarmfunktionen des Gerätes und sollte daher nur in begründeten Ausnahmefällen ausgewählt werden.

2) Bedienung der Textanzeige „Journaline“



EWF verwendet neben der Audio-Warmmeldung zusätzlich den Datendienst Journaline über den mehrsprachige, detaillierte Hintergrundinformationen zum Warndienst ausgesendet werden. Die Navigation durch die Journaline-Inhalte erfolgt mit dem Drehrad (Drehen und Drücken), sowie mit dem RETURN-Knopf (unten rechts). Im Alarmfall schaltet das Gerät sich automatisch auf die Journaline-Startseite. Liegt die Warnung in mehreren Sprachen vor, dann bietet die Startseite als erstes die Auswahl der angebotenen Sprachen an:



Die gewünschte Sprache können Sie durch Drücken des Drehknopfes anwählen. Anschließend können sie auf der angezeigten Seite durch drehen des Knopfes durch die Textanzeige navigieren:

Um wieder auf die Sprachauswahlseite zu gelangen drücken Sie den RETURN-Knopf. Wenn Sie auf der Journaline-Startseite sind, können Sie durch Drücken des RETURN-Knopfes den Journaline-Dienst verlassen. Vor dem Verlassen des Journaline-Dienstes erfolgt eine weitere Sicherheitsabfrage, ob Sie den Dienst wirklich verlassen wollen.

3) Deaktivieren eines aktiven Alarms

Während einer noch aktiven Alarm-Durchsage besteht die Möglichkeit zum ursprünglichen Programm zurückzukehren. Hierfür verwenden Sie den RETURN-Knopf und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, wenn Sie den Dienst wirklich verlassen wollen.


TELESTAR®

Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet.

Stand: 11/2022



TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen
Tel. (+49) 26 76 - 95 20 0
Fax (+49) 26 76 - 95 20 100

e-mail: info@telestar.de
www.telestar.de